

Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр
«Родник» Соболевского муниципального района Камчатского края

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МКУК КДЦ "Родник"

Муниципальное казенное учреждение культуры

«Родник» Соболевского муниципального района Камчатского края

Гурьянова Е.В.

« 31 » декабря 2022 г.

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
ДЛЯ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ
НА КОПИРОВАЛЬНО - МНОЖИТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ
ИОТ № 004-2022**

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе на ксероксе допускаются работники, прошедшие вводный, первичный инструктаж на рабочем месте, аттестованные на 1 группу по электробезопасности.

1.2. Перед допуском к самостоятельной работе работник должен пройти обучение по охране труда, проверку знаний требований охраны труда в комиссии предприятия.

1.3. Первичный инструктаж на рабочем месте, а также повторный, внеплановый, целевой проводит непосредственный руководитель работ. О проведении инструктажа и проверки знаний делается запись в журнале регистрации с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.4. Повторный инструктаж проводится, независимо от квалификации работника, образования и стажа работы, не реже 1 раза в 6 месяцев.

1.5. Аттестация на 1 группу по электробезопасности проводится на рабочем месте представителем электротехнического персонала, аттестованного на 3 группу и выше по электробезопасности. Периодическая аттестация проводится не реже 1 раза в год.

1.6. Работник обязан соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режим труда и отдыха.

1.7. На работающего на ксероксе могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы: повышенная температура поверхностей оборудования; повышенное значение напряжения в электрической цепи; повышенный уровень электромагнитных излучений; недостаточная освещенность рабочей зоны; физические перегрузки; нервно-психические перегрузки.

1.8. Работник обязан:

- руководствоваться в работе своей должностной инструкцией;
- владеть приемами оказания первичной (деврачебной) медицинской помощи;
- знать правила пожарной безопасности и уметь пользоваться средствами пожаротушения.

1.9. При выполнении работы необходимо быть внимательным, не отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать других от работы.

1.10. Разрешается обслуживать только тот вид устройств, по которому проведено обучение и инструктаж по охране труда.

1.11. Работнику следует:

- оставлять верхнюю одежду, головной убор, личные вещи в гардеробной;
- не принимать пищу на рабочем месте.

1.12. Работник извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произшедшем на производстве, об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания.

1.13. Лица, допустившие нарушение требований инструкции по охране труда, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Осмотреть аппарат и рабочее место.

2.2. Проверить исправность аппарата, включающих и выключающих устройства, наличие защитного заземления, чистоту и порядок на рабочем месте.

2.3. Проверить и отрегулировать освещение рабочего места.

2.4. О замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить руководителю работ и до устранения неполадок к работе не приступать.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Выполнять только порученную администрацией работу.

3.2. Не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к порученной работе. Не передавать оборудование другому лицу.

3.3. При эксплуатации электрооборудования не допускается:

- применять в качестве электрической защиты некалибранные и самодельные предохранители;
- использовать кабель и провода с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;
- оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами;
- использовать выключатели, штепсельные розетки для подвешивания одежды и других предметов;
- оберывать электрические лампы бумагой, материей и другими горючими материалами, а также эксплуатировать их со снятыми колпаками (рассеивателями);
- пользоваться разбитыми выключателями, розетками, патронами.

3.4. Все работы по чистке аппарата производить только после отключения его от электросети.

3.5. Чистку (смывку) производить только в резиновых медицинских перчатках этиловым ректифицированным спиртом согласно инструкции по обслуживанию.

3.6. Запрещается опираться на стекло оригиналодержателя, класть на него какие-либо вещи помимо оригинала.

3.7. Запрещается работать на аппарате с треснувшим стеклом.

3.8. Обязательно мыть руки теплой водой с мылом после каждой чистки аппарата.

3.9. Просыпанный тонер, носитель немедленно собрать пылесосом.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении возгорания немедленно отключить ксерокс. Сообщить о пожаре администрации и всем работающим в помещении, приступить к тушению очага возгорания имеющимися средствами пожаротушения.

4.2. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока) - немедленно остановить аппарат, доложить руководителю работ о неисправности электрооборудования и без его указания к работе не приступать.

4.3. При прекращении подачи электроэнергии отключить аппарат.

4.4. При несчастном случае необходимо в первую очередь освободить пострадавшего от травмирующего фактора и оказать первую медицинскую помощь.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Выключить ксерокс, убрать и привести в порядок рабочее место.

5.2. О замеченных неисправностях в оборудовании сообщить руководителю.

5.3. Вымыть руки и лицо теплой водой с мылом.

Разработал:

Директор



Е.В. Гурьянова